

**4888C****MISTURADOR DA FONTE DE ALIMENT. SIMPLEBUS 2**

O misturador está numa caixa 8 módulos DIN. Alimentado por relé 230V prevê saída dedicada para alimentação troca art. 1224A. Recebe em entrada um sinal tipo Simplebus 1 e sobrepõem-se à alimentação monitor para a coluna. Podem-se ligar até 100 aparelhos entre porteiros telefónicos e monitores distribuíveis em 4 saídas. Dotado de led que sinaliza eventuais curto circuitos nas linhas. Equipado de 4 bornes para a terminação de linha art. 1216. Dimensões: 140x140x67 mm (8 módulos DIN).



4888C

MISTURADOR DA FONTE DE ALIMENT. SIMPLEBUS 2

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tensão de alimentação	230VAC / 50÷60Hz
Conector de entrada	Terminal de conexão
Aplicável em guia DIN	Sim
Número de módulos DIN (n°)	8

CARACTERÍSTICAS HARDWARE

Peso do produto (g)	800
---------------------	-----

INFO GERAIS

Altura (mm)	67
Largura (mm)	140
Profundidade (mm)	140
Tipo de revestimento	Makrolon 9425
Cor do produto	Branco RAL9010
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio/vídeo Simplebus 2	Sim
------------------------------------	-----

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

Montagem na parede	Sim
--------------------	-----

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Consumo máximo de corrente (mA)	700
---------------------------------	-----