




Superior HomeSiren G3 Jeweller

Sirene sem fios com proteção avançada contra sabotagem e um conector LED



Este é um dispositivo da linha de produtos Superior. Apenas os parceiros acreditados de Ajax Systems podem vender, instalar e manter produtos Superior.



Um dispositivo, múltiplas missões

- Um alarme sonoro para dissuadir intrusos e atrair a atenção
- Indicação do estado de segurança para informar os utilizadores se o sistema está armado/desarmado
- Indicação LED e sonora de atrasos ao entrar/sair
- Funcionalidade Chime para alertar os utilizadores sobre o acionamento dos detetores de abertura quando o sistema está desarmado
- Indicação LED pós-alarme para informar os utilizadores e as patrulhas de passagem de quaisquer alarmes no sistema



Tecnologia de comunicação Superior Jeweller

- Até 3.500 m (11.450 ft) de comunicação por rádio² em campo aberto
- Encriptação de dados melhorada
- Consulta regular para apresentar o estado atual dos dispositivos
- Autenticação do dispositivo para evitar falsificações



Resistência à sabotagem

- Alarme de tamper anti-sabotagem para informar os utilizadores e uma empresa de monitorização se o botão de tamper for acionado
- Parafuso de fixação para fixar a sirene ao SmartBracket
- Detecção de inibição
- Salto de frequência para evitar Interferências rádio
- Detecção da perda de ligação




Alertas ajustáveis

- Volume do alarme ajustável¹: de 85 dB a 105 dB
- Duração do alarme ajustável: de 3 s a 3 min
- Modo de grupo: a sirene apenas responde a eventos e alterações no modo de segurança no seu grupo atribuído
- Possibilidade de ligar um indicador LED externo adicional que acompanhará a indicação LED integrada




Supervisão do sistema

- Notificações de pilhas fracas e apresentação do estado nas apps Ajax
- Autodiagnóstico automático do dispositivo com geração de relatório de estado
- Notificações em caso de avarias



Fácil instalação e ligação

- Adição ao sistema através de um código QR
- Painel de instalação SmartBracket para instalação sem desmontar a carcaça
- Controlo e configuração remotos em apps móveis e de desktop Ajax
- Kit de instalação com todos os elementos de fixação necessários
- Até 4 anos³ de funcionamento com as pilhas pré-instaladas melhoradas

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Conformidade com as normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 NFA2P (3 shields) INCERT</p> <p>Compatibilidade com hubs e repetidores</p> <p>Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:</p>  <p>ajax.systems/pt/tools/devices-compatibility/?models=HS.G3.J</p> | <p>Comunicação com um hub ou repetidor</p> <p>Tecnologia de comunicação Superior Jeweller</p> <p>Bandas de frequência 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz</p> <p>O dispositivo suporta todas as bandas listadas</p> <p>Alcance de comunicação² até 3.500 m até 11.450 ft Em campo aberto</p> | <p>Alertas</p> <p>Alarmes Sonoro</p> <p>Atraso ao entrar/sair Sonoro</p> <p>Modo de segurança Sonoro, LED</p> <p>Estado da segurança LED</p> <p>Funcionalidade Chime Sonoro</p> <p>Indicação pós-alarme LED</p> | <p>Funcionalidades</p> <p>Volume do alarme de 85 dB a 105 dB a uma distância de 1 m (3,3 ft) da sirene Ajustável pelo PRO ou por um utilizador com direitos de administrador nas apps Ajax</p> <p>Duração do alarme de 3 s a 3 min</p> <p>Frequência do som da sirene 1.400–1.600 Hz</p> |
| <p>Fonte de alimentação</p> <p>Pilhas 2 × CR123A (pré-instaladas)</p> <p>Duração das pilhas até 4 anos³</p> | <p>Instalação</p> <p>Intervalo de temperatura de funcionamento de –10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F</p> <p>Humidade de funcionamento até 75%</p> | <p>Carcaça</p> <p>Cor branco, preto</p> <p>Dimensões 75 × 76 × 27 mm 2,95" × 2,99" × 1,06"</p> <p>Peso do dispositivo preto 92 g 3,25 oz</p> <p>Peso do dispositivo branco 94 g 3,32 oz</p> <p>Classe de proteção IP30, IK07</p> | <p>Conjunto completo</p> <p>Superior HomeSiren G3 Jeweller 2 × pilha CR123A (pré-instaladas) Kit de instalação Guia rápido</p> |

¹ Medido a uma distância de 1 m (3,3 ft) da sirene.

² O alcance de comunicação depende do modelo do hub.

³ Duração da bateria em modo de espera. Até 2,5 anos com um alarme de 90 segundos por dia.



Para obter informações detalhadas, digitalize o código QR ou siga a ligação:
ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-g3-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems